


## PROIECTOARE HLQ SLIM LED SMD IP65

| cod ELVON | Putere | Flux luminos | Dimensiuni în mm (A×B×C) |
|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| 20549     | 10W    | 900Lm        | 109 × 160 × 50           |
| 20555     | 20W    | 1700Lm       | 109 × 160 × 50           |
| 20558     | 30W    | 2700Lm       | 140 × 200 × 62           |
| 20561     | 50W    | 4600Lm       | 140 × 200 × 62           |
| 20564     | 70W    | 6600Lm       | 187 × 250 × 73           |
| 20567     | 100W   | 9200Lm       | 187 × 250 × 73           |
| 20569     | 150W   | 18900Lm      | 237 × 317 × 94           |
| 20571     | 200W   | 24400Lm      | 237 × 317 × 94           |



## PARAMETRII TEHNICI

| Model                           | PROIECTOARE HLQ SLIM LED SMD IP65                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Tensiune                        | 85V – 265V AC                                                                  |
| Frecvență                       | 50Hz/60Hz                                                                      |
| Factor de putere                | > 0,9                                                                          |
| Tip LED                         | SMD 5730                                                                       |
| Temperatură de culoare          | 4000K / 6500K                                                                  |
| Raport eficiență flux luminos   | ≥ 90Lm/W / ≥ 120Lm/W                                                           |
| Durată menținere flux luminos   | 3.000 ore (≥92%)                                                               |
| Unghi lumină                    | > 100°                                                                         |
| Indice redare culori            | RA ≥ 70                                                                        |
| Clasă eficiență energetică      | A+                                                                             |
| Materiale                       | aluminu, sticlă semisecurizată                                                 |
| Durată de viață                 | > 50.000 ore                                                                   |
| cicluri pornire/oprire          | > 25.000                                                                       |
| Temperatură optimă de lucru     | -25 °C ... +50 °C                                                              |
| Umiditate                       | R.H.: 93%, T: 25 °C                                                            |
| Rezistență la impact            | componente fragile (ex: geam): IK05 (0,50Nm)<br>alte componente: IK06 (0,70Nm) |
| Grad protecție praf și umezeală | IP65                                                                           |
| Garanție                        | 5 ani                                                                          |

## SCHEMĂ MONTARE

### Atenție!

- Montarea proiectorului trebuie făcută de către un electrician.
- Asigurați-vă că alimentarea electrică este întreruptă.
- Urmați toate instrucțiunile ce urmează, pe parcursul instalării.
- Corpul de iluminat trebuie împământat.
- În caz de deteriorare, acesta trebuie înlocuit.

### Montaj:

1. Nu montați pe o suprafață expusă la vibrații.
2. Scoateți șurubul ce fixează suportul de lampă. Scoateți suportul. (fig.1)
3. Marcați locul în care va fi fixat suportul de perete. Gauriți perete în zona marcată. (fig.2)
4. Fixați suportul de perete. (fig.3)
5. Atașați suportul la corpul de iluminat. Ajustați proiectorul în poziția dorită și asigurați-vă că șurubul de fixare este bine filetat. (fig.4)
6. Conectați cablul principal de cablul de alimentare al proiectorului printr-o cutie de jonxiune rezistentă la apă. Este nevoie de o cutie de jonxiune cu un grad de protecție de IP65 sau mai mare. Asigurați-vă că șurubul de fixare este bine strâns. (fig.5)
7. Puteți porni alimentarea electrică pentru a vă asigura că proiectorul funcționează. Ajustați unghiul de dispersie a luminii în funcție de scopul utilizării. (fig.6)

